



ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Молния-12-3» исп.2



ОП066

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4372-019-56433581-2008
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.B00856

1. Общие указания.

- 1.1 Оповещатель комбинированный «Молния-12-3» исп.2 предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1 Напряжение питания, В	от 9,0 до 13,8
2.2 Уровень звукового давления, дБ	105
2.3 Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА:	
свет	20
звук	35
2.4 Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
• рабочая температура, °С	- 30... +55
• относительная влажность при + 25 °С, %	90
• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5 Габаритные размеры, мм	400x100x38
2.6 Масса, кг	0,35
2.7 Степень защиты оболочки (код IP) -	42
2.8 Средний срок службы оповещателя: не менее, лет	5
2.9 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

3. Комплект поставки.

• Оповещатель комбинированный «Молния-12-3» исп.2, шт.	1
• Руководство по эксплуатации, шт.	1
• упаковка, шт.	1

4. Подготовка к работе.

- 4.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
4.2 Определить место установки.
4.3 Отделить световой блок (открутить два шурупа).
4.4 Закрепить основание с помощью четырех шурупов к стене.
4.5 Подключить оповещатель к источнику питания, звук: согласно схеме; свет: подключить питание к клеммам соблюдая полярность.
4.6 Установить световой блок на основание с помощью двух шурупов.

5. Правила хранения.

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В» Тел. (3812) 58-44-68




Рис.1 Схема подключения оповещателя охранно-пожарного звукового «Молния-12-3» исп.2

АРСЕНАЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru